

## 新製品のご案内

平成16年10月  
フォステクスカンパニー  
東京都昭島市武蔵野3-2-35  
プレジデント 大澤 茂樹

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。  
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

敬 具

### 記

製品名 : FR-2 Basic フィールド・メモリー・レコーダー  
発売予定日 : 平成16年10月28日  
標準価格 : オープンプライス( SC-F2ソフトケース付属、記録メディア別売 )  
JANコード : 4995090005591

<オプション : 平成16年11月19日発売予定>

SC-F2 ソフトケース 標準価格¥5,000(税込価格¥5,250) JANコード:4995090100494

### この件に関するお問い合わせ先

#### フォステクスカンパニー

#### 国内営業・企画販促グループ

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-35

TEL : 042-546-1499 (クリエイティブ・ホットライン) TEL : 042-546-6355 (国内営業グループ直通)

NEW PRODUCT  
INFORMATION



## FR-2

### FIELD MEMORY RECORDER

平成16年10月28日発売予定  
FR-2 Basic : オープンプライス  
(SC-F2ソフトケース付属、記録メディア別売)

# コンパクトフラッシュへ24bit/192kHz記録可能な フィールド収録対応ポータブル・ステレオレコーダー。

## 主な特長

- [ 1 ] コンパクトフラッシュ™カードへ記録。PCカード型ハードディスクなどにも対応(記録メディアは別売)。
- [ 2 ] フォーマットはFAT32、ファイル形式はBWFを採用。CFカードアダプター経由\*はもちろん、標準装備のUSB経由\*でPCへのファイル転送も可能。\*対応OS:Windows Me/2000/XP、Mac OS X 10.2以上)
- [ 3 ] 記録トラック形式はSTEREO/MONO。24bit時は44.1/48/88.2/96/176.4/192kHzに対応。16bit時には22.05/44.1/48kHzの選択が可能。
- [ 4 ] 記録時間は、1GB CFカード使用時24bit/48kHz/STでは約60分、24bit/192kHz/STでは約15分。
- [ 5 ] 録音開始時の記録もれを防止する、約10秒間のPre Record機能を搭載。
- [ 6 ] XLRアナログ入力(P48対応) RCAピンアナログ出力、デジタル入出力(AES/EBU or S/P DIF) 装備。
- [ 7 ] 将来発売予定のオプションTCカード用スロットを用意。
- [ 8 ] 屋外収録に便利なキャリングタイプの専用ソフトケースSC-F2標準付属。
- [ 9 ] ニッケル水素単3電池×8本で約2.5時間動作可能。別売専用ACアダプターAD12-1300での動作も可能。
- [ 10 ] 本体重量:約1.5kg(バッテリー除く) 本体サイズ:250(W)×77(H)×220(D)mm。



SC-F2 ソフトケース(標準付属)

## FR-2の仕様

### 【 記録 / 再生 】

記録メディア: コンパクトフラッシュ™カード、PCカード型ハードディスク  
サンプリング周波数 / 量子化: 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz(24bit) / 22.05/44.1/48kHz(16bit)  
A/D: 24bit128倍オーバーサンプリング、デルタシグマ変調方式  
D/A: 24bit128倍オーバーサンプリング、デルタシグマ変調方式  
記録時間: 約96分(1GB CFカード使用時/16bit/44.1kHz/ST)  
トラック数: 2tr(STEREO/MONO切り換え可)  
記録 / 再生周波数: 20Hz ~ 20kHz(44.1/48kHz) / 20Hz ~ 40kHz(88.2/96kHz) / 20Hz ~ 80kHz(176.4/192kHz)  
ダイナミックレンジ: 100dB(TYPICAL)  
基準レベル: -20dB

### 【 入出力 】

アナログ入力(L/MONO,R)  
コネクタ: XLR-3-31 タイプ / バランス(2番HOT)  
入力インピーダンス: 6k 以上  
入力レベル: -30 ~ +4dB( LINE ) -60 ~ -26dB( MIC )  
最大入力レベル: +24dB( LINE ) -40dB( MIC )  
アナログ出力(L/MONO,R)  
コネクタ: RCAピン / アンバランス  
適合負荷インピーダンス: 10k 以上  
基準出力レベル: -10dBV  
ヘッドホン出力  
コネクタ: 6mmステレオ・フォーン・ジャック  
適合負荷インピーダンス: 32 以上  
最大出力: 50+50mW( 32 )

デジタル入出力( FS 176.4、192kHzは未対応)

コネクタ: XLR-3-32 タイプ / バランス( 2番HOT )

フォーマット: IEC 60958( AES/EBU )またはIEC 60958( S/P DIF ) 入力は自動判別

USB1.1( PC接続用 )

コネクタ: Bタイプ

USB( キーボード接続用 )

コネクタ: Aタイプ

### 【 一般 】

外形寸法: 250(W)×77(H)×220(D)mm(最大突起含む)

質量: 約1.5kg(バッテリー除く)

電源: DC12V ニッケル水素 / ニッカド / アルカリ電池(単3×8本)または専用ACアダプター AD12-1300(オプション) 使用

消費電力: 約5.7W ~ 10W

連続使用時間(電池使用時): 約2時間30分( Ni-HM 2300mAh使用時 )

### FR-2の記録メディア情報について

FR-2は、使用メディアにより対応サンプリング周波数が異なります。  
使用可能なメディア毎の情報につきましては  
フォステクス ホームページの記録メディア情報ページ、

<http://www.fostex.co.jp/jpn/MEDIA/MEDIA.html>

をご覧ください。

尚、ホームページをご覧頂けない場合には、クリエイティブ・ホットラインまで  
電話にてお問い合わせください。